

Блоки двойные серии «Этюд»

Инструкция по монтажу. Паспорт

1. Назначение и область применения

Блоки двойные серии Этюд стационарные, бытового и аналогичного назначения предназначены для электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 250 В и номинальный ток не более 16А для розеток; 10 А для выключателей при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток и выключателей приведены в таблице 1.

Параметры	Значение				
Референс	BPA16-241	BPA16-242	BPA16-246	PA16-244	Розетки
Описание					
Защитные шторки	есть	есть	есть	есть	
Количество розеток	1	1	1	2	
Защитная крышка	есть	есть	есть	есть	
Число контактов	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	
Номинальный ток розетки, А	16				
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,5-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)				
Наличие подсветки	нет	нет	нет		Выключатели
Количество выключателей	1	1	1		
Количество клавиш	1	2	1		
Метод действия на выключатель	клавишный	клавишный	клавишный		
Схема подключения	1	5	6		
Номинальный ток выключателя, А	10				
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,0-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)				
Цвет	В- Белый, С - Серый				
Номинальное напряжение, В	250				
Частота тока, Гц	50				
Степень защиты от электрического удара	Защищенные				
Степень защиты от пыли и влаги	IP20				
Климатическое исполнение	УХЛ4				

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений представлена на рисунке 1






рисунок 1

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2


BPA16-241, BPA16-246



BPA16-242



PA16-244



рисунк 2

2.4 В комплект поставки входят:

- блок двойной - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1шт.

3. Требование безопасности

3.1 Все работы с блоками должны выполняться квалифицированными специалистами.

3.2 Монтаж блоков осуществлять только при отключенном электропитании сети.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ БЛОКОВ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ КРЫШКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКОВ К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

4. Инструкция по монтажу

- 4.1 Открыть защитную крышку и снять крышку розетки в сборе.
- 4.2 Снять клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки верхней или нижней приподнятой стенки клавиши.
- 4.3 Снять крышку выключателя.
- 4.4 Прикрепить корпус блока к стене двумя шурупами пропустив в соответствующие отверстия монтажные провода.
- 4.5 Зачищенные участки присоединяемых проводов должны быть не более 9 мм.
- 4.6 Подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов; подсоединить заземляющий провод и затянуть винты.
- 4.7 Произвести сборку блока в обратной последовательности.

5. Указания по эксплуатации

- 5.1 Блоки следует эксплуатировать в цепях переменного тока при номинальном напряжении не выше 250 В и номинальном токе не более 16А для розеток; не более 10А для выключателей
- 5.2 Способы установки - закрепление двумя шурупами.
- 5.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1 Условия транспортирования блоков в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.
- 6.2 Условия хранения блоков - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации блоков – 2 года.
Срок службы для блоков – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____