

SBT6010

SAFFIT
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Лампа SAFFIT SBT6010 предназначена для замены люминесцентных ламп с колбой T8 с цоколем G13, при этом она потребляет в 2 раза меньше электроэнергии. Отсутствие пульсаций и доступная цена делают ее отличным выбором в этой категории.

Преимущества:

- Срок службы ламп SAFFIT - 25000 часов
- Отсутствие затрат на монтаж/демонтаж светильника - замену можно произвести не снимая светильник
- Отсутствие затрат на переделку светильника - достаточно извлечь стартер и светильник готов
- Минимальное время полной замены - 2-3 минуты
- Отсутствие пульсаций освещенности - коэффициент пульсации менее 1%
- Безаппеляционный ценовой лидер - наименее затратный и безболезненный переход на светодиодное освещение
- Гарантия 24 месяца

Серия:	SBT	
Модель:	SBT6010	
Артикул:	55058	55059
Мощность:	10W	
Напряжение:	230V / 50Hz	
Цоколи:	G13	
Световая температура:	4000K	6400K
Световой поток:	750lm	
Тип колбы:	T8	
Цвет колбы:	белый матовый	
Степень защиты:	IP20	
Материал корпуса:	стекло	
Размеры (диаметр x длина):	26 x 605 мм	
Срок службы:	25000 часов	

Начать экономить никогда не было так просто!



1. Берем классический потолочный светильник Армстронг с ЭмПРА и люминесцентными лампами.



2. Снимаем отражатель.



3. Извлекаем старые люминесцентные лампы. Теперь нужно удалить пускатели (стартеры), которые обозначены стрелками.



4. Для этого нужно, удерживая пускатель за корпус, повернуть его на 90° против часовой стрелки, после чего потянуть для извлечения из патрона. Повторить для всех установленных пускателей.



5. Вид светильника Армстронг, готового для установки светодиодных ламп SAFFIT.



6. Устанавливаем светодиодные лампы SAFFIT.



7. Устанавливаем отражатель. Светильник готов к эксплуатации!

Суммарная мощность не превышает 40 Вт.
Суммарный световой поток 4х ламп SAFFIT в светильнике - 3000лм.