

Выключатели автоматические ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



BA 47-63 X X X EKF PROxima

- выключатель автоматический
- обозначение серии
- количество полюсов
- номинальный ток нагрузки, А
- тип характеристики



ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)
Патент на опломбировку № 57543



Времятоковая характеристика срабатывания – диапазон срабатывания электромагнитной защиты.



Предельная коммутационная способность (ПКС) – это максимальный ток короткого замыкания, который выключатель сможет отключить и остаться при этом работоспособным.



Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия выключателя по превышению тока нагрузки.



Класс токоограничения – ограничивает ток короткого замыкания в пределах 1/3 полупериода (2,5–6 мс).

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima применяются в административных, промышленных и жилых сооружениях:

- проведение тока в нормальном режиме;
- оперативное управление участками электрических цепей;
- защита от токов перегрузки и короткого замыкания;
- в качестве основного элемента системы конечного распределения.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Момент затяжки и глубина зачистки провода на корпусе



Двухпозиционный зажим на DIN-рейку



Монолитная лицевая панель



Индикаторное окно состояния контактов



Повышенная жесткость корпуса



Панели для пломбировки клемм



Автоматическая доводка рукоятки управления



Увеличенная твердость винтов



Углубления для удобного демонтажа с DIN-рейки. Можно снять одной отверткой



Клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками



Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Мощность рассеивания, Вт	Масса нетто, кг	Артикул		
					тип В*	тип С*	тип D*
	BA 47-63, 1P 0,5A * EKF PROxima	0,5	1	0,100	—	mc4763-1-0.5C-pro	—
	BA 47-63, 1P 0,8A * EKF PROxima	0,8	1,1		—	mc4763-1-0.8C-pro	—
	BA 47-63, 1P 1A * EKF PROxima	1	1,2		mc4763-1-01B-pro	mc4763-1-01C-pro	mc4763-1-01D-pro
	BA 47-63, 1P 1,6A * EKF PROxima	1,6	1,3		—	mc4763-1-1.6C-pro	—
	BA 47-63, 1P 2A * EKF PROxima	2	1,3		mc4763-1-02B-pro	mc4763-1-02C-pro	mc4763-1-02D-pro
	BA 47-63, 1P 2,5A * EKF PROxima	2,5	1,3		—	mc4763-1-2.5C-pro	—
	BA 47-63, 1P 3A * EKF PROxima	3	1,3		mc4763-1-03B-pro	mc4763-1-03C-pro	mc4763-1-03D-pro
	BA 47-63, 1P 4A * EKF PROxima	4	1,4		mc4763-1-04B-pro	mc4763-1-04C-pro	mc4763-1-04D-pro
	BA 47-63, 1P 5A * EKF PROxima	5	1,6		mc4763-1-05B-pro	mc4763-1-05C-pro	mc4763-1-05D-pro
	BA 47-63, 1P 6A * EKF PROxima	6	1,8		mc4763-1-06B-pro	mc4763-1-06C-pro	mc4763-1-06D-pro
	BA 47-63, 1P 8A * EKF PROxima	8	1,8		—	mc4763-1-08C-pro	mc4763-1-08D-pro
	BA 47-63, 1P 10A * EKF PROxima	10	1,9		mc4763-1-10B-pro	mc4763-1-10C-pro	mc4763-1-10D-pro
	BA 47-63, 1P 13A * EKF PROxima	13	2,5		—	mc4763-1-13C-pro	mc4763-1-13D-pro
	BA 47-63, 1P 16A * EKF PROxima	16	2,7		mc4763-1-16B-pro	mc4763-1-16C-pro	mc4763-1-16D-pro
	BA 47-63, 1P 20A * EKF PROxima	20	3,0		mc4763-1-20B-pro	mc4763-1-20C-pro	mc4763-1-20D-pro
	BA 47-63, 1P 25A * EKF PROxima	25	3,2		mc4763-1-25B-pro	mc4763-1-25C-pro	mc4763-1-25D-pro
	BA 47-63, 1P 32A * EKF PROxima	32	3,4		mc4763-1-32B-pro	mc4763-1-32C-pro	mc4763-1-32D-pro
	BA 47-63, 1P 40A * EKF PROxima	40	3,7		mc4763-1-40B-pro	mc4763-1-40C-pro	mc4763-1-40D-pro
	BA 47-63, 1P 50A * EKF PROxima	50	4,5		mc4763-1-50B-pro	mc4763-1-50C-pro	mc4763-1-50D-pro
	BA 47-63, 1P 63A * EKF PROxima	63	5,2		mc4763-1-63B-pro	mc4763-1-63C-pro	mc4763-1-63D-pro
	BA 47-63, 2P 1A * EKF PROxima	1	2,4	0,200	—	mc4763-2-01C-pro	mc4763-2-01D-pro
	BA 47-63, 2P 1,6A * EKF PROxima	1,6	2,4		—	mc4763-2-1.6C-pro	—
	BA 47-63, 2P 2A * EKF PROxima	2	2,5		—	mc4763-2-02C-pro	mc4763-2-02D-pro
	BA 47-63, 2P 2,5A * EKF PROxima	2,5	2,5		—	mc4763-2-2.5C-pro	mc4763-2-2.5D-pro
	BA 47-63, 2P 3A * EKF PROxima	3	2,6		—	mc4763-2-03C-pro	mc4763-2-03D-pro
	BA 47-63, 2P 4A * EKF PROxima	4	2,8		—	mc4763-2-04C-pro	mc4763-2-04D-pro
	BA 47-63, 2P 5A * EKF PROxima	5	3,2		—	mc4763-2-05C-pro	mc4763-2-05D-pro
	BA 47-63, 2P 6A * EKF PROxima	6	3,6		mc4763-2-06B-pro	mc4763-2-06C-pro	mc4763-2-06D-pro
	BA 47-63, 2P 8A * EKF PROxima	8	3,6		—	mc4763-2-08C-pro	mc4763-2-08D-pro
	BA 47-63, 2P 10A * EKF PROxima	10	3,9		mc4763-2-10B-pro	mc4763-2-10C-pro	mc4763-2-10D-pro
	BA 47-63, 2P 13A * EKF PROxima	13	5,3		—	mc4763-2-13C-pro	mc4763-2-13D-pro
	BA 47-63, 2P 16A * EKF PROxima	16	5,6		mc4763-2-16B-pro	mc4763-2-16C-pro	mc4763-2-16D-pro
	BA 47-63, 2P 20A * EKF PROxima	20	6,4		mc4763-2-20B-pro	mc4763-2-20C-pro	mc4763-2-20D-pro
	BA 47-63, 2P 25A * EKF PROxima	25	6,6		mc4763-2-25B-pro	mc4763-2-25C-pro	mc4763-2-25D-pro
	BA 47-63, 2P 32A * EKF PROxima	32	7,5		mc4763-2-32B-pro	mc4763-2-32C-pro	mc4763-2-32D-pro
	BA 47-63, 2P 40A * EKF PROxima	40	8,1		mc4763-2-40B-pro	mc4763-2-40C-pro	mc4763-2-40D-pro
	BA 47-63, 2P 50A * EKF PROxima	50	9,9		mc4763-2-50B-pro	mc4763-2-50C-pro	mc4763-2-50D-pro
	BA 47-63, 2P 63A * EKF PROxima	63	11,5		mc4763-2-63B-pro	mc4763-2-63C-pro	mc4763-2-63D-pro

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Мощность рассеивания, Вт	Масса нетто, кг	Артикул		
					тип В*	тип С*	тип D*
	BA 47-63, 3P 0,5A_ * EKF PROxima	0,5	3,6	0,300	–	mcb4763-3-0.5C-pro	–
	BA 47-63, 3P 1A_ * EKF PROxima	1	3,6		–	mcb4763-3-01C-pro	mcb4763-3-01D-pro
	BA 47-63, 3P 1,6A_ * EKF PROxima	1,6	3,7		–	mcb4763-3-1.6C-pro	mcb4763-3-1.6D-pro
	BA 47-63, 3P 2A_ * EKF PROxima	2	3,9		–	mcb4763-3-02C-pro	mcb4763-3-02D-pro
	BA 47-63, 3P 2,5A_ * EKF PROxima	2,5	3,9		–	mcb4763-3-2.5C-pro	mcb4763-3-2.5D-pro
	BA 47-63, 3P 3A_ * EKF PROxima	3	3,9		–	mcb4763-3-03C-pro	mcb4763-3-03D-pro
	BA 47-63, 3P 3,15A_ * EKF PROxima	3,15	4,0		–	–	mcb4763-3-3.15D-pro
	BA 47-63, 3P 4A_ * EKF PROxima	4	4,2		–	mcb4763-3-04C-pro	mcb4763-3-04D-pro
	BA 47-63, 3P 5A_ * EKF PROxima	5	4,8		–	mcb4763-3-05C-pro	mcb4763-3-05D-pro
	BA 47-63, 3P 6A_ * EKF PROxima	6	5,5		mcb4763-3-06B-pro	mcb4763-3-06C-pro	mcb4763-3-06D-pro
	BA 47-63, 3P 6,3A_ * EKF PROxima	6,3	5,5		–	–	mcb4763-3-6.3D-pro
	BA 47-63, 3P 8A_ * EKF PROxima	8	5,5		–	mcb4763-3-08C-pro	mcb4763-3-08D-pro
	BA 47-63, 3P 10A_ * EKF PROxima	10	5,9		mcb4763-3-10B-pro	mcb4763-3-10C-pro	mcb4763-3-10D-pro
	BA 47-63, 3P 12,5A_ * EKF PROxima	12,5	6,5		–	–	mcb4763-3-12.5D-pro
	BA 47-63, 3P 13A_ * EKF PROxima	13	7,8		–	mcb4763-3-13C-pro	mcb4763-3-13D-pro
	BA 47-63, 3P 16A_ * EKF PROxima	16	8,1		mcb4763-3-16B-pro	mcb4763-3-16C-pro	mcb4763-3-16D-pro
	BA 47-63, 3P 20A_ * EKF PROxima	20	9,4		mcb4763-3-20B-pro	mcb4763-3-20C-pro	mcb4763-3-20D-pro
	BA 47-63, 3P 25A_ * EKF PROxima	25	9,8		mcb4763-3-25B-pro	mcb4763-3-25C-pro	mcb4763-3-25D-pro
	BA 47-63, 3P 31,5A_ * EKF PROxima	31,5	10,1		–	–	mcb4763-3-31.5D-pro
	BA 47-63, 3P 32A_ * EKF PROxima	32	11,2		mcb4763-3-32B-pro	mcb4763-3-32C-pro	mcb4763-3-32D-pro
	BA 47-63, 3P 40A_ * EKF PROxima	40	12,1		mcb4763-3-40B-pro	mcb4763-3-40C-pro	mcb4763-3-40D-pro
	BA 47-63, 3P 50A_ * EKF PROxima	50	14,9		mcb4763-3-50B-pro	mcb4763-3-50C-pro	mcb4763-3-50D-pro
	BA 47-63, 3P 63A_ * EKF PROxima	63	17,2		mcb4763-3-63B-pro	mcb4763-3-63C-pro	mcb4763-3-63D-pro
	BA 47-63, 4P 0,5A_ * EKF PROxima	0,5	3,0	0,400	–	mcb4763-4-0.5C-pro	–
	BA 47-63, 4P 1A_ * EKF PROxima	1	4,8		–	mcb4763-4-01C-pro	mcb4763-4-01D-pro
	BA 47-63, 4P 1,6A_ * EKF PROxima	1,6	5,0		–	mcb4763-4-1.6C-pro	–
	BA 47-63, 4P 2A_ * EKF PROxima	2	5,2		–	mcb4763-4-02C-pro	mcb4763-4-02D-pro
	BA 47-63, 4P 2,5A_ * EKF PROxima	2,5	5,2		–	mcb4763-4-2.5C-pro	–
	BA 47-63, 4P 3A_ * EKF PROxima	3	5,2		–	mcb4763-4-03C-pro	mcb4763-4-03D-pro
	BA 47-63, 4P 4A_ * EKF PROxima	4	5,6		–	mcb4763-4-04C-pro	mcb4763-4-04D-pro
	BA 47-63, 4P 5A_ * EKF PROxima	5	6,4		–	mcb4763-4-05C-pro	mcb4763-4-05D-pro
	BA 47-63, 4P 6A_ * EKF PROxima	6	7,2		–	mcb4763-4-06C-pro	mcb4763-4-06D-pro
	BA 47-63, 4P 8A_ * EKF PROxima	8	7,33		–	mcb4763-4-08C-pro	mcb4763-4-08D-pro
	BA 47-63, 4P 10A_ * EKF PROxima	10	7,9		–	mcb4763-4-10C-pro	mcb4763-4-10D-pro
	BA 47-63, 4P 13A_ * EKF PROxima	13	10,3		–	mcb4763-4-13C-pro	–
	BA 47-63, 4P 16A_ * EKF PROxima	16	11,4		–	mcb4763-4-16C-pro	mcb4763-4-16D-pro
	BA 47-63, 4P 20A_ * EKF PROxima	20	13,4		–	mcb4763-4-20C-pro	mcb4763-4-20D-pro
	BA 47-63, 4P 25A_ * EKF PROxima	25	13,6		–	mcb4763-4-25C-pro	mcb4763-4-25D-pro
	BA 47-63, 4P 32A_ * EKF PROxima	32	13,8		–	mcb4763-4-32C-pro	mcb4763-4-32D-pro
	BA 47-63, 4P 40A_ * EKF PROxima	40	15,5		–	mcb4763-4-40C-pro	mcb4763-4-40D-pro
	BA 47-63, 4P 50A_ * EKF PROxima	50	20,5		–	mcb4763-4-50C-pro	mcb4763-4-50D-pro
	BA 47-63, 4P 63A_ * EKF PROxima	63	21,4		–	mcb4763-4-63C-pro	mcb4763-4-63D-pro