

Testboy 20 Plus

Тестер электропроводности с защитой от внешнего напряжения

Прибор Testboy 20 Plus является усовершенствованной моделью самого популярного в Германии тестера Testboy 2. С помощью бесконтактного сенсора он определяет переменное напряжение сквозь изоляцию. За секунду можно точно определить, например, перегоревшую лампочку в новогодней гирлянде. Интегрированный сигнал предупреждает о наличии опасного для жизни напряжения. Электронная схема позволяет также выполнить однополюсную проверку фазы.

Отличительные особенности прибора

- | надежная проверка электропроводности
- | бесконтактный сенсор напряжения
- | мощный светодиодный фонарь



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Testboy 20 Plus
Проверка электропроводности	визуальная 0–20 Ω звуковая 0–250 Ω
Испытательное напряжение	4,5 V
Испытательный ток	визуальная ~10 mA звуковая ~2 mA
Защита от внешнего напряжения	до 300 V
Категория перенапряжения	CAT II 300 V
Встроенный светодиодный фонарь	да
Стандарт	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Размеры	120 x 60 x 30 мм
Вес	90 г (без элементов питания)
Источник питания	3 батареи 1,5 V
Цвет	красный
Комплект поставки	2 измерительных провода
Аксессуары (опция)	батарея, зажим «крокодил», защитный чехол

